FSE 516

Der bewährte Bestseller in erstklassiger HBC-Qualität!

Top-Features:

- CANopen-Schnittstelle!
- Rückmeldung!
- radiomatic® infrakey!
- Frequenzmanagement!
- Tandemfahrt!
- … und vieles mehr!



Drahtlos viel bewegen.






HBC radiomatic

www.hbc-radiomatic.com

FSE 516


Highlights:



CANopen-Schnittstelle
Der FSE 516 ist mit einer CANopen-Schnittstelle ausgestattet. Der bewährte Funkempfänger ist damit besonders vielseitig einsetzbar!



Rückmeldung (Option)
Mit der Funktion Rückmeldung können verschiedenste Kran-/Maschinendaten, Warnhinweise und Fehlermeldungen an den Sender übertragen und dort per LCD / LED angezeigt werden.



radiomatic® infrakey (Option)
Zum Einschalten der Steuerung ist hier eine Infrarotverbindung zwischen Sender und Empfänger nötig. Das schützt den Bediener vor einer unbeabsichtigten Bewegung des Krans / der Maschine.



Frequenzmanagement (Option)
Ein vollautomatisches Frequenzmanagement über DECT oder 2,4-GHz-Technologie sorgt für störungsfreies Arbeiten ohne Frequenzkonflikte!




Tandemfahrt (Option)
Mit dem Tandembetrieb von zwei oder mehr Kranen können auch lange oder sperrige Güter sicher transportiert werden.

Anwendungsbereiche:

Verschiedenste Krane, Hebezeuge und Maschinen.





Ausführung mit Aluminiumgehäuse.

Anschlussmöglichkeiten:



Harting-Stecker (Han 32).



Kabelverschraubungen.

Weitere Details:

- 16 Befehle schwarz-weiß + NOT-STOP + Infrarot-Relais / 1 Funktion proportional steuerbar (z. B. stufenloses Fahrwerk).
- NOT-STOP[1]: PL d, Kategorie 3 nach EN ISO 13849-1:2008.[2]
- Spannungsversorgung: 42 – 240 V AC (Worldwide-Netzteil).
- Robustes Kunststoff- oder Aluminiumgehäuse, Schutzart IP 65.
- Abmessungen: 269 x 202 x 60 mm mit Kunststoffgehäuse, 270 x 160 x 115 mm mit Aluminiumgehäuse.
- Gewicht: ca. 1,5 kg (3,5 kg mit Aluminiumgehäuse).
- Weitere Optionen: Freigabe-Übernahme, radiomatic® AFS (Automatic Frequency Selection), Einsatz im Multi-Receiver-Concept (MRC).

[1] Aus formalrechtlichen Gründen (siehe EN 60204-1:2006) wird der Begriff NOT-AUS hier nicht verwendet.

[2] andere Spezifikation für Systeme mit dem Sender cubix.

HBC-radiomatic GmbH • Haller Straße 45 – 53 • 74564 Crailsheim • Deutschland
Fon +49 7951 393-0 • Fax +49 7951 393-50 • info@radiomatic.com

© 2012 HBC-radiomatic GmbH | PI_FSE_516 | 32/12 | Technische Änderungen vorbehalten! | Nachdruck und Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der HBC-radiomatic GmbH.