



CT-MultiCom

Technische Spezifikationen



CT-MultiCom



CT-MultiCom

CT-MultiCom ist eine neue multifunktionelle RemoteUnit die über einige zusätzliche Anschlussmöglichkeiten verfügt. Damit ist sie mehr als nur ein Handmikrofon und sehr vielseitig einsetzbar: neben einer 3,5mm Klinkenbuchse für CT-Ohrhörer/Schallschlauch, besteht die Möglichkeit, über eine robuste Nexus-Klinkenbuchse verschiedene CT-Hör-/Sprechsysteme anzuschließen. Die schwarze Sprechaste (PTT) ist optional auch in der Farbe Orange lieferbar und bedeckt fast 50 % der Fläche. Sie kann problemlos mit Einsatzhandschuhen oder dem Ellenbogen auch unter der Kleidung getastet werden.

Über zwei Folientasten kann die Lautstärke sowie die Stummschaltung des integrierten Lautsprechers bei angeschlossener Hör-/Sprechgarnitur gesteuert werden.

Auf der Rückseite verfügt die CT-MultiCom über eine robuste drehbare Klammer zur Befestigung an der Kleidung. Schon in der Standardversion verfügt die CT-MultiCom mit IP65 (Staub- und Strahlwasserschutz (nach EN 60529) über eine anwendungsgerechte Schutzklasse für Feuerwehren. Die CT-MultiCom ist auch in ATEX lieferbar und entspricht dann der Schutzklasse II 2 G Ex ib IIC T4 nach ATEX-Richtlinie 94/9/EG.

Auch eine Variante mit Kanalumschaltung zwischen TMO/DMO-Modus (Wechsel zwischen Trunk- und Direkt-Modus) oder Notruftaste (mit Schutzring) ist funkgeräteabhängig möglich. Die zweifarbige LED liefert zu jeder Funktionseinstellung ein klares optisches Feedback und leuchtet kurz auf.

Mikrofontyp	Elektret (geräuschkompensierend)
Impedanz	8 Ω / 1kHz
Frequenzbereich	300Hz – 4kHz
Klirrfaktor	<5 % at 1kHz, 1W
BOS-Funk tauglich	Ja

Schutzklasse	IP65
ATEX Schutzklasse	II 2 G Ex ib IIC T4 nach 94/9/EG
Betriebstemperatur	-20 °C – +60 °C (ATEX -20 °C – +40 °C)
Taster	> 100.000 Schaltungen
Kunststoffgehäuse	schlagfest und schwer entflammbar
Falltest	1m entsprechend EN 60068-2-32

GeoTronics Produkte zum Anschluss an CT-MultiCom



CT-ClipCom



CT-HighNoise Headset



CT-CombiCom



Nexus-Stecker



CT-Neckband Headset



CT-ThroatMike



Ohrhörer mit
Schallschlauch



CT-BoomMike Speaker



CT-ContactCom

Funk Fuchs GmbH & Co KG
Kirchdorfer Straße 8
A-4642 Sattledt
Tel. +43 (0) 7244 8008-0
Fax +43 (0) 7244 8008-16
E-Mail: info@funkfuchs.at
www.funkfuchs.at